



## ALPINE 18 BOOST 230V 12-24V



### Panoramica

#### ALPINE 18 BOOST 230V 12-24V

cod. 807545

Carica batterie per la carica di batterie ad elettrolita libero (WET) con tensione di 12/24V, con protezione contro sovraccarichi ed inversioni di polarità.

Dotato di selettore carica normale, carica rapida (BOOST) ed amperometro.

### Dati tecnici

<b>CODE</b>	CODICE 807545	<b>A<sub>EFF</sub></b>	CORRENTE DI CARICA EFFICACE 14 / 8 A	<b>W<sub>H</sub></b>	DIMENSIONI 17 - 25 - 16,5 cm
<b>V<sub>1PH</sub></b>	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	<b>A<sub>EN</sub></b>	CORRENTE DI CARICA EN60335-2-29 9 / 5 A	<b>kg</b>	PESO 3,5 kg
<b>F</b>	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	<b>C<sub>MIN</sub></b>	CAPACITA NOM. RIF. MIN. 14 / 6 Ah	<b>BAR CODE</b>	CODICE EAN 800489764803 3
<b>P</b>	POTENZA ASSORBITA IN CARICA 200 W	<b>C<sub>MAX</sub></b>	CAPACITA NOM. RIF. MAX 185 / 90 Ah	<b>PEZZI / PALLET</b>	PEZZI / PALLET 95 pz/pallet
<b>BATTERY</b>	TENSIONE DI CARICA 12 / 24 V	<b>SUN</b>	POSIZIONI DI REGOLAZIONE 2	<b>PEZZI / PALLET - B</b>	PEZZI / PALLET - B 76 pz/pallet - B

### Accessori in dotazione

- COLORADO 40B PINZA DI MASSA 40A - 712624
- COLORADO 40R PINZA POSITIVO 40A - 712623